

Kasutusjuhend G17A-xxxJY

OD17117(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)

CITIZEN WATCH CO., LTD.
Q&Q SALES DEPARTMENT

Stopper **EL taustavalgus**

Teine aeg **Äratus**

100 a. kalender **Märgusignaal**

30m veekindel **Patarei CR1616**

TÄHELEPANU

1. Ärge kunagi avage kella korpus ega eemaldage selle tagakaant.
2. Ärge vajutage nuppe kui kell on vee all.
3. Kui kella sisemusse on tunginud niiskus, laske seeviivitamatult oma diileril üle vaadata. Vastasel juhul võib niiskus Teie kella metallosad ja elektroonika.
4. Teie kell on ette nähtud kasutamiseks normaalsetes tingimustes, seetõttu ärge laske sel kukkuda ega kasutage seda ekstreemsetes tingimustes.
5. Ärge jätke oma kella suure kuumuse kätte.
6. Kuivatage oma kella kuiva pehme lapiga. Vältige selle otsest kokkupuudet keemiliste ainetega, mis põhjustavad kella korpuse plastikosade kahjustusi ja värvi mahatulekut.
7. Vältige kella kandmist tugevas staatilises elektriväljas.
8. Maaletooja: AS Keilar Laki 26 12915 Tallinn, Tel: +372 6728 374 e-mail: keilar@keilar.com

NUPUD

- Nupud on tähistatud tähtedega vastavalt alltoodud joonisele



A -- Reset
B -- Režiim
C -- EL valgustus
D -- Start / Stop

DISPLEI

- Kella displei on alljärgnev



REŽIIMI VALIK

- Vajutage „B”, et teha valik režiimide vahel Kellaeg-> Äratus-> Stopper-> Teine aeg

a KELLAAEG

- 12/24 tunni formaat
- Tunnid, minutid, sekundid, nädalapäev, kuu, kuupäev;
- 100 aasta kalender (2000 ~ 2099).

b ÄRATUS

- Täistunni märgusignaal;
- Äratus heliseb iga päev Teie poolt seatud kellalajal.

c STOPPER

- 1/100 s täpsusega,
- Mõõtepiirkond 0:00'00" kuni 23:59'59"

d TEINE AEG

- Teise ajavööndi aeg

VALGUSTUS

- Elektroluminescents taustavalgustus muudab võimalikuks näha kella näite ka pimeduses.

EL taustavalgustus

- Ükskõik, millises režiimis olles vajutage nupule „C” ja displei helendub umbes 3 sekundit.

a KELLAAEG

12/24 h formaat

- 12/24 h režiimi vahetamiseks vajutage kellaaja režiimis olles nuppu „A”.

Kalender

- Kellaaja režiimis olles vajutage ja hoidke vajutatuna nuppu „D”, et näha aastat, kuud ja kuupäeva.

Kellaaja seadmine

1. Kellaaja režiimis vajutage nuppu „A” ja hoidke seda kuni näit hakkab vilkuma;
2. Vajutage nupule „D” ja nullige sekundite näit;
3. Vajutage nupule „B” et valida järgmine näit;
4. Vajutage nupule „D”, et suurendada näitu, nupu hoidmisel vajutatuna muutub näit suure kiirusega;
5. Korraes samme 3 ja 4 saate õigeks seada sekundid-tunnid-minutid-aasta-kuu-kuupäeva;
6. Seaderežiimi lõpetamiseks ja sellest väljumiseks vajutage „A” Nädalapäev seatakse õigeks vastavalt seatud aasta, kuu ja kuupäevale.

b ÄRATUS

Äratus ja kellamäng

- Äratus režiimis olles vajutage nuppu „D”, et täistunni piiksu ja äratus signaali alljärgnevalt sisse/välja lülitada: äratus ja piiks väljas-äratus sees-piiks sees-äratus ja piiks sees.

Äratusse aja seadmine

1. Äratusse režiimis vajutage nupule „A” kuni tunni näit hakkab vilkuma ja ilmub indikaator
 2. Näidu suurendamiseks vajutage nupule „D”. Nupu vajutatuna hoidmisel muutub näit kiiresti.
 3. Vajutage nuppu „B”, et valida minutid;
 4. Minutite näidu suurendamiseks vajutage nupule „D”. Nupu vajutatuna hoidmisel muutub näit kiiresti.
 5. Seaderežiimi lõpetamiseks ja sellest väljumiseks vajutage „A”
- Äratus piiksub iga päev seatud ajal 60 sekundit. Piiksumise lõpetamiseks vajutage suvalist nuppu.

c STOPPER

Jooksev aeg

1. Stopperi käivitamiseks stopperirežiimis vajutage nuppu „D”;

2. Stopperi seiskamiseks vajutage nuppu „D” uuesti;

3. Stopperi nullimiseks vajutage nuppu „A”.

Vaheaeg

1. Stopperi käivitamiseks stopperirežiimis vajutage nuppu „D”;
2. Vaheaja vaatamiseks vajutage nupule „A”, stopper jätkab jooksva aja mõõtmist taustal.
3. Vaheaja näidu eemaldamiseks displeilt vajutage nupule „A”;
4. Korraes samme 2 ja 3 saate võtta niipalju vaheaegu kui soovite.
5. Stopperi seiskamiseks vajutage „D”.

d TEINE AEG

Teise ajavööndi aja seadmine

1. Teise aja režiimis vajutage nupule „A” kuni tunni näit hakkab vilkuma. Vilkumine viitab seaderežiimis olemisele.
2. Näidu suurendamiseks vajutage nupule „D”. Nupu vajutatuna hoidmisel muutub näit kiiresti.
3. Vajutage nuppu „B”, et valida minutid;
4. Minutinäidu muutmiseks vajutage nuppu „D”, kusjuures üks vajutus suurendab näitu 30 minuti võrra.
5. Seaderežiimi lõpetamiseks ja sellest väljumiseks vajutage „A”