

KÄEKELLADE G002A-XXXVY KASUTUSJUHEND



NUPUD

- Nupud on tähistatud tähtedega vastavalt alltoodud joonisele.



- A -- Restart
- B -- Režiim
- C -- EL taustavalgustus
- D -- Start / Stop

DISPLEI

- Tabloo on alljärgnev:



TÄHELEPANU

- Ärge avage kella korpus ega eemaldage selle tagakaant.
- Ärge kunagi vajutage nuppe vee all olles.
- Juhul kui kella on tunginud niiskus, laske see kohe oma müüjal üle vaadata. Vastasel juhul põhjustab see kella metallosade korrosiooni ja kella rikkimine.
- Kell on ette nähtud kasutamiseks normaalses tingimustes, seetõttu vältige järske lööke ja kella kukkumist.
- Vältige kella jätmist kõrge temperatuuri kätte.
- Puhastage kella pehme riidega, vältige kella otsest kokkupuudet kemikaalidega, sest see kahjustab kella plastosade väljanägemist ja omadusi.
- Ärge kandke kella, olles tugeva staatilise elektromagnetvälja tingimustes.
- Maaletooja: AS Keilar Laki 26 12915 Tallinn

REŽIIMI VALIK

- Nupust "B" saab valida kella erinevate režiimide vahel: kella aeg - Äratus - Stopper - Teine aeg.

a Kella aeg

- 12/24H Formaati;
- Tunnid, Minutid, Sekundid, Nädalapäev;
- Salvestatud kuupäev.

b Äratus

- Täistunni signaal;
- Äratus piiksub iga päev seadud ajal.

c Stopper

- 1/100 sekundi täpsusega;
- Möötepiirkond: 0:00:00 - 23:59:59.

d Teine aeg

- Teise ajavööndi aeg.

VALGUSTUS

- Taustvalgustus kasutab EL (elektroluminestseeruvat) valgust, mis paneb ekraani pimedas lugemiseks helendama.

EL taustavalgustus

- Näidu vaatamiseks vajutage "C" ja tabloo helendab 3 sekundit.

a KELLAAEG

Kalender

- Kuu ja kuupäeva näidu vaatamiseks vajutage ja hoidke nuppu "D".

Aja seadmine

- Kellaaja režiimis vajutage ja hoidke nuppu "A" kuni sekundite näit hakkab vilkuma (vilkumine näitab seaderežiimis olekut);
- Vajutage "D" et nullida sekundite näit;
- Vajutage "B", et seada järgmine valik;
- Näidu suurendamiseks vajutage "D" nupu vajutatuna hoidmisel suureneb näit kiiresti;
- Korrake samme 3 ja 4, et valida: Sekundid - Tunnid - Minutid - Kuu - Kuupäev ~ Nädalapäev ~ 12/24H Formaati;
- Seaderežiimist väljumiseks vajutage nuppu "A".

b ÄRATUS

Äratus ja piiks

- Äratus režiimis nuppu "D" vajutades muutuvad sätted alljärgnevalt:
Äratus ja Piiks väljas - Äratus sees - Piiks sees - Äratus ja Piiks sees.

Äratus aja seadmine

- Äratus režiimis vajutades nuppu "A" hakkab tunni näit vilkuma ja ilmub indikaator "•" (vilkumine näitab seaderežiimis olemist)
- Tunni näidu suurendamiseks vajutage nuppu "D", nupu allavajutatuna hoidmisel muutub näit suure kiirusega;
- Minutite valimiseks vajutage "B";
- Minutite näidu suurendamiseks vajutage nuppu "D", nupu allavajutatuna hoidmisel muutub näit suure kiirusega;
- Seaderežiimist väljumiseks vajutage nuppu "A".
- Äratus teeb häält iga päev etteantud ajal umbes 60 sekundit, vaigistamiseks vajutage suvalist nuppu.

c STOPPER

Ringiaja võtmine

- Stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D" stopperirežiimis;
- Stopperi seiskamiseks vajutage nuppu "D" uuesti;
- Stopperi nullimiseks vajutage nuppu "A".

Vaheaja võtt

- Stopperirežiimis stopperi käivitamiseks vajutage nuppu "D";
- Vaheaja võtmiseks vajutage "A" stopperi ajavõtt jätkub taustal;
- Vajutades nuppu "A" jätkub jooksva aja mõõtmine;
- Korras samme 2 ja 3, saate võtta mitmeid vaheaegu;
- Stopperi seiskamine toimub nupust "D".

d TEINE AEG

Teise aja seadmine

- Teise aja režiimis olles, vajutage nuppu "A" ja tunni näit hakkab vilkuma (vilkumine viitab seaderežiimis olemisele);
- Tunninäidu suurendamiseks vajutage nuppu "D", nupu surutuna hoidmisel muutub näit suure kiirusega;
- Minutinäidu muutmiseks vajutage nuppu "B";
- Vajutades nupule "D" muutub minutite näit 30 minuti kaupa.
- Seaderežiimist väljumiseks vajutage nuppu "A".